Сравнение видов АВР

Наименование	Кол-во фаз	Кол-во вводов	Кол-во Контролируемых вводов	Кол-во отходящих линий	Наличие секционного выключателя	Iном, А	Тип реле(Контроллера)	Тип коммутац. аппарата	Задание приоритета вводов	Ручное управление	Контроль состояния коммутац. аппаратов	Аварийное отключение от пожарной сигнализации
ЩАП-1-1	1	2	1	1	нет	25..250	СР-710	контактор	нет	нет	нет	нет
ЩАП-1-2	1	2	2	1	нет	25..630	МУАВР-1	контактор	частично	Да	нет	нет
ЩАП-3-1	3	2	1	1	нет	25..250	РНПП-311М	контактор	нет	нет	нет	нет
ЩАП-3-2	3	2	2	1	нет	25..630	МУАВР-1	контактор	частично	Да	нет	нет
ШАВР-2-1-К	3	2	2	1	нет	25..630	Звезда АВР	контактор	да	да	да	да
ШАВР-2-1-М	3	2	2	1	нет	125..1600	Звезда АВР	Автомат с моторным приводом	да	да	да	да
ШАВР-2-2-К	3	2	2	2	да	25..630	Звезда АВР	контактор	да	да	да	да
ШАВР-2-2-М	3	2	2	2	да	125..1600	Звезда АВР	автомат с моторным приводом	да	да	да	да
ШАВР-3-1-К	3	3	3	1	нет	25..630	Звезда АВР	контактор	да	да	да	да
ШАВР-3-1-М	3	3	3	1	нет	125..1600	Звезда АВР	автомат с моторным приводом	да	да	да	да
ШАВР-3-2-К	3	3	3	2	да	25..630	Звезда АВР	контактор	да	да	да	да
ШАВР-3-2-М	3	3	3	2	да	125..1600	Звезда АВР	автомат с моторным приводом	да	да	да	да